



**SOLO Client für BlackBerry und Android Smart Phones
Symbole der Bedienoberfläche**

Liste der SOLO Funktionen und Symbole für BlackBerry und Android Smart Phones



Menu: Gibt Zugang zu den in diesem Dokument beschriebenen Funktionen. Kann auch während eines laufenden Gesprächs aufgerufen werden.



Kontakte: damit gelangen Sie zu Ihren Kontakten.



Anruflisten: Liste aller abgehenden, ankommenden und verpassten Anrufe



Informationen: zum aktuellen Softwarestand.



Persönliche Funktionen: Jeder kann sich bis zu zehn auf seine individuellen Bedürfnisse zugeschnittene Funktionen erstellen lassen. Zum Beispiel um eine Schranke oder ein Tor aus der Ferne zu öffnen. Sprechen sie mit ihrem Systemadministrator.



Konfiguration: Dahinter befinden sich alle systemrelevanten Einstellungen. **Veränderungen sollten nur von einem Systemadministrator oder nach Rücksprache mit ihm erfolgen.**



Wahlwiederholung: Die zuletzt gewählte Nummer wird ohne weiteren Zwischenschritt erneut gewählt.



Hide: Damit last sich der SoLo Client in den Hintergrund versetzen, so dass dem Benutzer wieder die ursprüngliche Bedienoberfläche des Mobiles zur Verfügung steht. Falls richtig konfiguriert, steuert der SoLo Client weiterhin alle Anrufe, einfach im Hintergrund.



Exit: Setzt die SoLo Anwendung ausser Kraft. Danach sind verlaufen wieder alle Anrufe über das GSM Netzwerk und nicht mehr über die günstigste aller möglichen Verbindungen.



Weiterleiten zu: Damit last sich ein entgegengenommener Anruf an eine andere Nebenstelle weiterleiten.



Nicht stören: Wenn aktiviert, ist ihre Nebenstelle für alle ankommende Anrufe besetzt. Sie können aber besonders wichtige Nummern, für die sie trotzdem erreichbar sein möchten, eintragen.



Twinning: Schaltet Twinning für ihre Nebenstelle (gleichzeitiges klingeln auf ihrem Mobile und ihrem Festanschluss) ein oder aus.



Voicemail: Damit können sie direkt auf ihre Sprachbox zugreifen, um allfällige Nachrichten abzuhören.



Mute: Mikrofon ist eingeschaltet. Durch Drücken der Taste wird das Mikrofon des Mobiles stumm geschaltet. Danach ändert das Symbol und zeigt den neuen Status an. Mit Mute können sie ihr Gegenüber noch hören, lediglich ihr Mikrofon ist ausgeschaltet. (Nicht zu verwechseln mit der Haltefunktion) Löst im Gegensatz zur Haltefunktion keine Wartemusik aus.



Mute: Mikrofon ist ausgeschaltet. Ihr Gegenüber kann sie nicht hören, sie ihn aber schon. Durch Drücken der Taste wird der Zustand aufgehoben und das Mikrofon wieder eingeschaltet. Danach ändert das Symbol und zeigt den neuen Status an



Lautsprecher ist aus: Lautsprecher sind aktuell ausgeschaltet und lassen sich durch Drücken einschalten, zum Beispiel für freihändiges Telefonieren. Danach ändert das Symbol und zeigt den neuen Status an.



Lautsprecher ist aktiv: Lautsprecher sind aktuell eingeschaltet und lassen sich durch Drücken der Taste stumm schalten. Danach ändert das Symbol und zeigt den neuen Status an.



Halten: Damit versetzen sie einen Anruf in die Haltung, beispielsweise, weil sie einen zweiten Anruf tätigen müssen. Dem ersten Teilnehmer wird Wartemusik eingespielt. Daher sollten sie diese Funktion als Konferenzteilnehmer vermeiden. Danach ändert das Symbol und bietet die Funktion „Zurückholen“ an.



Zurückholen: Erscheint, wenn sie einen Teilnehmer in die Halteposition gesetzt haben, um ihn wieder zurück zu holen. Danach ändert das Symbol und bietet wieder die Funktion „Halten“ an.



Zur Konferenz hinzufügen: Damit können sie einen weiteren Teilnehmer zu einer Konferenz hinzunehmen.



Letzten zugefügten Teilnehmer von der Konferenz trennen.

Vielen Dank, dass sie sich für SoLo Mobile Solutions entschieden haben!

Weitere Hinweise zu Installation und Konfiguration finden sie in unseren Handbüchern auf <http://www.sosoftware.com/downloads>

Software SA
Ch. Renou 2
1005 Lausanne
Switzerland

www.sosoftware.com
info@sosoftware.com

Tel. +41.(0)216.437.766
Fax. +41.(0)216.437.765